

.

# Samsung TV – unicable Einstellungen



### 1. Satellitenauswahl

Unter Satellitenauswahl werden die gewünschten Satelliten markiert. Im Beispiel der Astra 19,2°Ost für die deutschen Programme und der HotBird 13° Ost für diverse fremdsprachliche Sender.



## 2. SCR/ Unicable Auswahl

Als nächstes SCR/Unicable auf "Ein" stellen. Dann die Steckplatznummer (= Userband) eingeben

SatCR/Unikabel-Einst.		Hier geben Sie die Frequenz für den
		signalemptang vom ein.
Steckplatznummer		
Steckplatzfrequenz	1382 MHz	
Steckplatzfrequenz erkennen		

## 3. Steckplatzfrequenz eingeben

Nun noch die Transportfrequenz, Samsung nennt sie Steckplatzfrequenz, eingeben. Wenn die Vorauswahl nicht passt, können sie auch die richtige Frequenz mit der Tastatur der Fernbedienung eingeben.

Werte für Astra 19.2E festlegen.			
Transponder	11067 (V/R) 22000		
Suchmodus	Alle Sender		
Netzwerksuche	Deaktivieren		
Signalqualität	100%		
Netzwerkname	ASTRA 1		

## 4. Satellit scannen (Sendersuchlauf)

Satellit scannen hier empfehlen wir für Nutzer ohne Pay-TV-Karten: **Transponder:** wie vorgegeben sonst 10714 H 22000 **Suchmodus:** nur freie Sender (FTA) **Netzwerksuche:** Ein **Signalqualität:** Hier sollten nun min. 75% stehen, wenn oben alles richtig eingegeben wurde.

Nun noch Suchen auswählen + warten "FERTIG"

## Mehr Infos zum Thema unicable findest Du auf: https://unicable-hilfe.de